TECO N3 HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRE LİSTESİ

300 / 200 Hz Motor Bağlanmalı Parametre Listesi

B PARAMETRELERİ		
b000	1	Harici Start Ayarı
b005	300 / 200	Maksimum Frekans
b007	5	Hızlanma Süresi
b008	5	Yavaşlama Süresi
b009	18	Ayarlanabilir V/f Eğrisi Seçimi
b011	1	A Parametrelerine Geçiş İzni
A PARAMETRELERİ		
A000	2	V/f Kontrol Seçimi
A001	220 / 380	Motor Plaka Gerilim Bilgisi (V)
A002	-------	Motor Plaka Akım Bilgisi (A)
A003	-------	Motor Plaka Güç Bilgisi (HP)
A004	-------	Motor Plaka Devir Bilgisi (xx.xx Hz X100)
A005	-------	Motor Plaka Frekans Bilgisi (Hz)
A007	220 / 380	Besleme Girişi Gerilim Bilgisi (V)
A013	1	Anlık Güç Düşümü Yeniden Başlama Etkin
A132	300 / 200	V/f Maksimum Frekans
A134	200 / 150	Orta Frekans
A135	60	Orta Frekans Gerilim Oranı
A136	5	V/f Minimum Frekans
A137	10	Minimum Frekans Gerilim Oranı

ANA EKRAN FREKANSI : **300 Hz** / **200 Hz** yapılacaktır.