TECO 1.5 kW S310 HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRE LİSTESİ

300 Hz ve 200 Hz İki Motor Bağlanmalı Parametre Listesi

S310 PARAMETRELER		
00-01	7	Ayarlanabilir V/f seçimi
00-03	1	Harici Run Çalıştırma
00-07	300 / 200	Maksimum Frekans
00-09	5	Hızlanma Süresi
04-01	1	Serbest Duruş
04-03	1	Anlık Güç Düşümü Yeniden Başlama
04-18	1	Start Halinde DC Fren Pasif
05-04	300 / 200	V/f Maksimum Frekans
05-06	200 / 150	Orta Frekans 2
05-07	60	Orta Frekans 2 Gerilim Oranı
05-08	150 / 100	Orta Frekans 1
05-09	50	Orta Frekans 1 Gerilim Oranı
05-10	5	V/f Minimum Frekans
05-11	5	Minimum Frekans Gerilim Oranı

ANA EKRAN FREKANSI : **300 Hz** / **200 Hz** yapılacaktır.